Stylos Smart

Lettore di credenziali con led da esterno

LETTORE DI CREDENZIALI CON LED DA ESTERNO





Una gamma di lettori di credenziali

Stylos Smart è una gamma di lettori multistandard, disponibili in diverse versioni: con e senza display e tastiera numerica, da intrerno e da esterno. L'illuminazione a led del dispositivo è personalizzabile con tre colori.

Utilizzabili con diverse soluzioni ISEO

Le serrature ISEO dotate di interfaccia Lockbus, come ad esempio l'elettropistone Thesis 2.0, possono essere collegate direttamente con i lettori di credenziali senza utilizzare attuatori esterni, e gestire autonomamente anche situazioni di doppio varco con funzioni di interblocco e semafori di segnalazione.

Funzioni di prodotto

- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Alimentato a batteria con rilevazione stato carica
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Blocco degli utenti Standard permettendo l'accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante ARGO App su dispositivi iOS e Android

Stylos Smart Lettore di credenziali con led da esterno

cod. **5E1322106**

DIMENSIONI
- Larghezza: 47,5 mm
- Lunghezza: 130 mm
- Spessore: 17,5 mm

FINITURA
Tecnopolimero

COLORE
Nero lucido

CREDENZIALI DI ACCESSO

- Badge
- Keyfob
- Braccialetto
- Smartphone
- Apple Watch

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- Bluetooth® Low Energy 5.1
- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.0

ALIMENTAZIONE
8÷30 Vdc

SEGNALAZIONI

- LED 3 colori verde, rosso, blu
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
Da abbinare alla centrale di controllo 5E0555010

MONTAGGIO

- A parete

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP66

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE
1 modulo lettore con cavo connessione, foglio istruzioni, 2 viti per metallo, 2 viti per plastica, 2 tappi a muro. Nota: centrale di controllo non inclusa e da ordinare a parte.

ACCESSORI (NON INCLUSI)
Attuatore per elettroserratura (cod. 5E2501)
Distanziale per installazione a muro del lettore di credenziali (cod. 5E0000135)
Jumper elettrico. Kit 5 pezzi (cod. 5E00000205)

Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-